

**Technical Service Bulletin 030635****ADAPT Frequency Chart**

Channel	Freq Range	ADAPT LO <i>(no offset)</i>
14	470 - 476	473
15	476 - 482	479
16	482 - 488	485
17	488 - 494	491
18	494 - 500	497
19	500 - 506	503
20	506 - 512	509
21	512 - 518	515
22	518 - 524	521
23	524 - 530	527
24	530 - 536	533
25	536 - 542	539
26	542 - 548	545
27	548 - 554	551
28	554 - 560	557
29	560 - 566	563
30	566 - 572	569
31	572 - 578	575
32	578 - 584	581
33	584 - 590	587
34	590 - 596	593
35	596 - 602	599
36	602 - 608	605
37	608 - 614	611
38	614 - 620	617
39	620 - 626	623
40	626 - 632	629
41	632 - 638	635
42	638 - 644	641
43	644 - 650	647
44	650 - 656	653
45	656 - 662	659
46	662 - 668	665
47	668 - 674	671
48	674 - 680	677
49	680 - 686	683
50	686 - 692	689
51	692 - 698	695
52	698 - 704	701
53	704 - 710	707
54	710 - 716	713
55	716 - 722	719
56	722 - 728	725
57	728 - 734	731
58	734 - 740	737
59	740 - 746	743
60	746 - 752	749
61	752 - 758	755
62	758 - 764	761
63	764 - 770	767
64	770 - 776	773
65	776 - 782	779
66	782 - 788	785
67	788 - 794	791
68	794 - 800	797
69	800 - 806	803